


週の始まりの曜日を設定する

週の始まりを日曜日または月曜日に設定できません。設定内容は以下の画面に反映されます。

- 待受画面、スケジュールのカレンダー表示画面
- アラーム、スケジュール休日設定などの曜日選択画面

1 メインメニューから  (メニュー) [機能/設定] [画面設定] [週の始まり] を選択

2 [月曜始まり] または [日曜始まり] を選択


プライバシー

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

ロック No. を変更する

機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo.を変更します。

お買い上げ時は「1234」に設定されています。


1 メインメニューから  (メニュー) [機能/設定] [プライバシー] [ロックNo.変更] を選択

2 現在のロックNo.を入力

3 新しいロックNo.を入力 [はい] を選択

発信号通知の設定をする

電話をかけたときにお客様の電話番号を相手に通知する/しないを設定します。詳しくは「発信番号表示サービス」(P.255)をご参照ください。

1 メインメニューから  (メニュー) [機能/設定] [プライバシー] [発信号通知] を選択

[ON]: 電話番号を通知する

[OFF]: 電話番号を通知しない


2 [ON] または [OFF] を選択

 お知らせ

- 発信号通知の設定にかかわらず、電話番号の前に「186」または「184」を付けてダイヤルすると、1回の電話ごとに通知をする/しないを選択できます。
- アドレス帳に「186」または「184」を付けて電話番号を登録したときは、発信号通知の設定にかかわらずアドレス帳の登録が優先されます。
- 発信号通知を設定した画面や発信履歴には「186」または「184」は表示されません。
- [ON] に設定していても、[発信番号表示サービス] (P.255) の契約内容が非通知の場合は、お客様の電話番号を相手に通知しません。番号が通知されない場合は、auお客様センターに電話してサービスをお申し込みください。

アクセスを制限する

他の人が勝手に発信したり、使用したりしないよう、アクセスを制限します。また、W32Sの機能やシークレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

1 メインメニューから  (メニュー) [機能/設定] [プライバシー] [アクセス制限] を選択

2 各項目を設定

オートロック/ダイヤル制限/アドレス帳制限/メール制限/EZweb制限/EZアプリ制限/シークレットモード

[オートロック]: W32Sの機能の使用を制限

[ダイヤル制限]: 番号キーを使っでの発信や各履歴からの発信を制限

[アドレス帳制限]: アドレス帳やペア機能の使用を制限




[メール制限]: EメールおよびCメールの機能の使用を制限

[EZweb制限]: EZwebの機能の使用を制限

[EZアプリ制限]: EZアプリの起動を制限

[シークレットモード]: アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示を制限 (P.55、P.91)





ロック No. を入力 [ON]または[OFF]を選択

- [オートロック]を設定した場合、待受画面にが表示されます。本体を開いていずれかのキーを操作し、ロック No. を入力すると、一時的に解除できます。一時的に解除しても、[アクセス制限]の[オートロック]で[OFF]に設定するまで、電源を入れるたびにロックされます。
- オートロック中にできる操作は以下のとおりです。
 - 待受け時
 - 110 (警察) 119 (消防・救急) 118 (海上保安本部) への緊急呼発信
 - オートロック解除のためのロック No. 入力
 - アラームなどタイマーで動作する機能
 - 電源オフ
 - 着信時
 - 応答保留
 - 着信音量調節
 - またはマイク付イヤホンのスイッチによる応答
 - 通話時
 - 受話音量調節
 - 終話
- 緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロック No. 入力画面が表示されますが、そのままを押すと発信できます。
- ダイヤル制限中でも、110 (警察) 119 (消防・救急) 118 (海上保安本部) への緊急呼発信はできます。
- アドレス帳制限中に、登録されている電話番号から着信があった場合、名前が表示されず着信履歴にも名前が表示されません。
- メール制限中でも、メールは受信します。

遠隔オートロック

他の電話機から遠隔操作でW32SのオートロックとFeliCaロックを設定。

あらかじめ登録した電話番号から指定した時間内に設定した回数の電話をかけると設定されます。

- 発信元は3件まで登録できます。
 - ロック No. を入力
 - [設定] [ON]または[OFF]を選択
 - [OFF]を選択した場合は、手順に進みます。
 - [指定時間]を選択 で最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を入力
 -  (決定)
 - 1分～10分の範囲で入力できます。
 - [着信回数]を選択 で遠隔オートロックを起動させるための着信回数を入力  (決定)
 - 3回～10回の範囲で入力できます。


[発信元] 遠隔オートロックをかける際に使用する電話番号を入力

[アドレス帳から]: アドレス帳から選択

[履歴から]: 発信/着信履歴から選択

[直接入力]: 電話番号を入力

[公衆電話]: 公衆電話を設定

 (完了)

- W32Sの電源が入っていないかたりサービスエリア外の場所にW32Sがある場合は遠隔オートロックは実行できません。
- [発信元]の電話番号を着信拒否 (P.52、P.106) した場合や、お留守番サービス (P.246) や着信転送サービス (P.251) で転送した場合も、不在着信としてカウントされます。
- 複数の[発信元]を登録している場合も、不在着信の回数は登録している電話番号ごとにカウントされます。
- すでに[オートロック]が設定されている場合でも[遠隔オートロック]を実行すると[オートロック]と[FeliCaロック]が設定されます。
- 遠隔オートロックを実行するとFeliCaロックの[クイック解除]は[OFF]に設定されます。

FeliCa ロック

EZ FeliCaの使用を制限。キー操作によるFeliCaロック解除設定と解除コードの変更 (P.154)。

アクセス制限設定時の操作

- : アクセスできます。
- x : アクセスできません。

操作	制限	ダイヤル制限	アドレス帳制限	メール制限	EZweb制限	EZアプリ制限
直接入力での発信	x					
スピードダイヤル			x			
アドレス帳、ペア機能の起動/参照			x			
履歴の起動/参照	x					
プロフィール、スケジュール、ガイド機能、Eメール、Cメール、EZwebなどからの発信	x					
Eメール/Cメールの起動				x		
EZwebの起動					x	
EZアプリの起動 (FeliCa対応EZアプリ含む)						x
EZチャンネルの自動更新					x	
Packet / ASYNC / FAX通信	x					