

# 各種制限を設定する

発信関係の機能やアドレス帳などに関する操作を制限することができます（アクセス制限）。

## 1 4 た ON 3 お DEF

制限設定の画面が表示されます。

## 2 設定する項目を押す

1 <small>お</small> 「オートロック」	電源を入れるたびに自動的に電話をロックすることができます。本機能の設定を「OFF」にするまでは、電源を入れるたびにロックがかかります。また、「ON（再ロックあり）」にすると、オートロック一時解除中に待受画面で着信や操作がない場合、10秒後にロックがかかります。
2 <small>た</small> 「遠隔オートロック」	遠隔操作でW41Tをロックします。詳しくは「遠隔オートロックを設定する」(P.331)をご参照ください。
3 <small>お</small> <small>DEF</small> 「ダイヤル発信制限」	ダイヤル入力や発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモを呼び出しての発信を制限します。
4 <small>た</small> <small>お</small> 「アドレス帳制限」	アドレス帳やベア機能の呼び出し、Hello Messengerの起動など、アドレス帳に関するすべての表示／操作を制限します。
5 <small>た</small> <small>お</small> 「メール制限」	E/Cメールに関する操作を制限します。
6 <small>た</small> <small>お</small> 「EZweb制限」	EZwebへの接続を制限します。
7 <small>お</small> <small>DEF</small> 「EZアプリ制限」	EZアプリメニュー、EZアプリの起動、安心ナビ位置確認、安心ナビエリア通知、EZ・FMの起動を制限します。
8 <small>お</small> <small>DEF</small> 「データ発信制限」	Packet通信、ASYNC/FAX通信の発信を制限します。
9 <small>お</small> <small>DEF</small> 「ハロー制限」	Hello Messengerの起動を制限します。
0 <small>お</small> <small>DEF</small> 「シークレット」	他人に知られたくないアドレス帳やスケジュールをシークレット登録することができます。シークレット登録した内容は、シークレットを「ON」に設定しない限り、表示されません。

## 3 ロックNo.を入力

## 4 「ON」＊／「OFF」を選び、

＊M431「オートロック」の場合は、「ON」／「ON（再ロックあり）」を選びます。

＊M435「メール制限」の場合は、「ON（Eメール/Cメール）」／「ON（Eメールのみ）」／「ON（Cメールのみ）」を選びます。

### 「オートロック」

- ・オートロック設定中でも以下の操作は行えます。
  - 電源を切る (P.54)
  - オートロックの一時的な解除 (P.332)
  - 着信中、、⇒、、、による応答 (P.65)
  - 着信中、平型（スイッチ付/ステレオ）イヤホンマイク（別売）のスイッチによる応答 (P.76)
  - 着信中、による応答保留 (P.66)
  - 着信中、、またはによる簡易留守メモ録音 (P.72)
  - 着信中、による着信音量の調節 (P.320)
  - 着信中、⇒によるお留守番サービス (P.386) または着信転送サービス (P.394)
  - 着信中、⇒による着信拒否 (P.66)
  - 通話中、による通話音声メモ録音 (P.336)
  - 通話中、による受話音量調節 (P.68)
  - 通話中、による割込通話 (P.397)
  - 通話中、平型（スイッチ付/ステレオ）イヤホンマイク（別売）のスイッチによる終話 (P.76)
  - 通話中、による終話 (P.62)
  - アラーム鳴動中、すべてのキーによるアラーム停止
  - 110番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）へ電話をかける
  - Hello Messengerのミーティングの誘いを受ける (P.152)
  - au Music PlayerのBGM再生中、、、静電パッドによるau Music Playerの操作
  - EZ・FMのBGM受信中、、、、静電パッドによるEZ・FMの操作

#### 【ダイヤル発信制限】

- ・ダイヤル発信制限中はアドレス帳を呼び出して電話をかけることができますが、アドレス帳の登録、変更、削除をすることはできません。
- ・ダイヤル発信制限中でも、119番（警察）、119番（消防・救急）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることができます。

#### 【アドレス帳制限】

- ・アドレス帳制限中は、アドレス帳に名前を登録した相手からの着信でも名前が表示されないなど、アドレス帳に関する表示／操作が制限されます。
- ・アドレス帳制限中は、Hello Messengerのミーティングのお誘いを受けられません。


#### 【メール制限】

- ・メール制限中でも、メールを受信することはできます。

#### 【ハロー制限】

- ・ハロー制限中でも、ミーティングのお誘いを受けると、Hello Messengerが起動します。なお、M45「ハロー着信制限」を設定するとアドレス帳に登録していない相手からのお誘いを制限できます。

#### 【シークレット】





- ・シークレットを「ON」に設定すると、画面の最上段に「」が表示されます。
- ・シークレット登録したアドレス帳、ペア相手（登録したアドレス帳がシークレット登録されている場合）、スケジュールは、シークレットを「ON」に設定しない限り、呼び出し、変更、削除をすることができません。ただし、アドレス帳やスケジュールを全件削除する場合は、シークレット登録したアドレス帳やスケジュールの内容も削除されます。
- ・電源を切るとシークレットは「OFF」になります。
- ・シークレットが「OFF」の場合は、発信履歴や着信履歴にはシークレット登録したアドレス帳の名前は表示されず、電話番号のみ表示されます。
- ・登録したアドレス帳をすべてシークレット登録している場合は、シークレットが「OFF」の状態では呼び出そうとすると、「アドレス帳登録はありません」と表示されます。

## 遠隔オートロックを設定する

W41Tを紛失した場合などに遠隔操作でM431「オートロック」を設定して、他人が利用できないようにします。

遠隔オートロックを利用するには、あらかじめM432「遠隔オートロック」を「ON」に設定し、動作条件（指定時間、着信回数、発信元）を設定します。







### 遠隔オートロックの動作条件を設定する

1     ⇒ロックNo.を入力

2 「ON」を選び、（決定）

≫設定を解除するには、「OFF」を選びます。

3 項目を選び、（選択）

指定時間	最初の着信から、設定した回数の着信があるまでの制限時間を01～10分（2桁）の間で設定します。 1 時間を入力し、  （決定）
着信回数	遠隔オートロックが起動するまでの着信回数を03～10回（2桁）の間で設定します。 1 着信回数を入力し、  （決定）
発信元一覧	発信元一覧画面で、発信元を3件設定できます。 1 発信元1～3を選び、  （編集） 2 「電話番号入力」を選び、  （選択） ≫公衆電話からの着信で遠隔オートロックを有効にするときは「公衆電話」を選びます。 3 電話番号を入力し、  （確定）⇒  （戻る）

4 （登録）

- ・発信元一覧画面、発信元詳細画面で表示されるサブメニューは以下の通りです。

削除	発信元を削除 (P.58)
----	---------------

## 登録した電話からW41Tをロックする

M432「遠隔オートロック」で登録した電話から、設定した条件でW41Tに電話を繰り返すと、W41Tがロックされ、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。

- ・オートロックを遠隔操作で解除することはできません。
- ・遠隔オートロック操作中にW41Tで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモが起動しても、その着信はカウントされます。また、割込着信（W41Tでお話し中）の場合や、M44「着信拒否設定」で設定した電話からの着信や、データ着信もカウントされます。
- ・遠隔オートロック操作中、最後の着信が割込着信（W41Tでお話し中）の場合もW41Tはロックされます。ただしこの場合、ガイダンスは流れません。
- ・遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。非通知、通知不可能の着信はカウントされません。
- ・W41Tの電源が入っていないか、W41Tがサービスエリア外にあったとき、M55「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔オートロックを起動することができません。
- ・指定時間を過ぎてても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔オートロックは起動しません。
- ・着信回数は登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ・着信回数のカウント中に以下の操作を行うと、それまでにカウントした着信回数はリセットされます。
  - M432「遠隔オートロック」の動作条件を変更したとき
  - M461「機能リセット」、M465「オールリセット」を行ったとき

## お知らせ

- ・オートロック、ダイヤル発信制限、アドレス帳制限、メール制限、EZweb制限、EZアプリ制限、ハロー制限を「ON」に設定し、各操作を行うと、ロックNo.の入力画面が表示されます。ロックNo.を入力すると各機能の制限が一時的に解除され、各機能がご利用になります。  
※EZアプリ制限中は、待受EZアプリの自動起動、Cメールを受信してのEZアプリ起動、EZアプリのアラーム起動はご利用になれません。