

非通知の着信を拒否する

お買い上げ時 OFF

発番号非通知、公衆電話、通知不可能の着信を拒否することができます。

「セキュリティ」[\[参照\]](#) (P.226) のステップ 3 からの続きです。

1 非通知拒否設定の設定画面を表示する

[\[参照\]](#) 「ロック No.入力」(P.74)



2 各項目を設定する

発番号非通知

- 「ON1(応答メッセージ 1)」「ON2(応答メッセージ 2)」: 発番号非通知着信拒否を設定します。
- 「OFF」: 発番号非通知着信拒否を解除します。

公衆電話

- 「ON(応答メッセージ 1)」: 公衆電話からの着信を拒否します。
- 「OFF」: 公衆電話からの着信拒否を解除します。

通知不可能

- 「ON(応答メッセージ 1)」: 発番号が通知できない着信を拒否します。
- 「OFF」: 発番号が通知できない着信の拒否を解除します。

(全解除) を押すと、非通知拒否のすべての設定を OFF にします。

3 または (戻る) を押す

「セキュリティ」メニューに戻ります。

着信拒否ガイドンス一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下のガイドンスが流れます。

応答メッセージ1	「この電話番号からの電話はお受けできません」
応答メッセージ2	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」

お知らせ

- 非通知拒否が設定されているとき、「セキュリティ」メニューに、次のように表示されます。
 - 非: 発番号非通知
 - 公: 公衆電話
 - 不: 通知不可能
 - 非公: 発番号非通知と公衆電話
 - 非不: 発番号非通知と通知不可能
 - 公不: 公衆電話と通知不可能
 - 全: 発番号非通知、公衆電話、通知不可能 3 つともすべて拒否
- 着信拒否を設定した場合でも、着信履歴の記録は残ります。
- 着信拒否を設定すると、「着」が表示されます。
- 通話中に電話がかかってきたときは、着信拒否を設定していてもすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。

指定着信許可

着信許可する番号を指定する

（お買い上げ時） OFF


指定した相手からの着信だけを許可します。番号指定は20件まで、グループ指定は3件まで設定できます。


「セキュリティ」参照（P.226）のステップ3からの続きです。

いろいろな機能の使いかた


- 1 指定着信許可の設定画面を表示する

参照「ロック No.入力」(P.74)




- 2 「番号指定」を選択し、（選択）を押す



- 3  を回して設定を「ON」にする


- 「ON」: 番号指定着信許可を設定します。
- 「OFF」: 番号指定着信許可を解除します。

- 4 「番号リスト」を選択し、（選択）を押す



- 5 番号リストを設定する

参照「電話番号入力」(P.78)

- 6 （完了）を押す

完了音が鳴り、「番号指定着信許可を設定しました」と表示され、指定着信許可の設定画面に戻ります。

着信許可するグループを指定する


（お買い上げ時） OFF


指定したグループからの着信だけを許可します。グループ指定着信許可に設定できるのは3件までです。


「セキュリティ」参照（P.226）のステップ3からの続きです。

- 1 指定着信許可の設定画面を表示する

参照「ロック No.入力」(P.74)



- 2 「グループ指定」を選択し、（選択）を押す




3 を回して設定を「ON」にする

- 「ON」: グループ指定着信許可を設定します。
- 「OFF」: グループ指定着信許可を解除します。

4 グループリストを選択し、 (選択) を押す




5 グループリストを設定する

 参照 ▶ 「リスト選択」(P.75)

6 (完了) を押す

完了音が鳴り、「グループ指定着信許可を設定しました」と表示され、指定着信許可の設定画面に戻ります。

ご注意

- 指定伝言メモ  参照 (P.156) と指定着信拒否 / 許可が同時に設定されている場合は、指定着信拒否 / 許可の設定が優先されます。
- 同じグループを設定することはできません。「同じグループが指定されています」と表示され、警告音が鳴り、グループ指定設定画面に戻ります。
- 指定着信拒否が設定されているときは、「指定着信拒否がかかっています」に続けて「指定着信許可に切り替えますか」と表示されます。許可に切り換えるには「はい」、切り換えないときは「いいえ」を選択します。

お知らせ


- 指定着信許可を設定すると、「着」が表示されます。
- 指定されていない番号、グループから電話がかかってきたときは「この電話番号からの電話はお受けできません」とガイダンスが流れます。
- 「割込通話サービス」をお申し込みの場合、「指定着信許可」は「割込通話サービス」には対応していないため、通話中に電話がかかってくると、指定されていない相手からの電話もすべて着信します。通話中の着信時には表示画面により相手を確認してください。
- 「指定着信許可」が設定されているときは、「セキュリティ」メニューに次のように表示されます。
 - 番 : 個別番号指定の設定
 - Gp : グループ指定の設定
 - 番 / G : 両方設定
 - OFF : 未設定
- 番号通知を「OFF」にすると「指定着信許可(グループ)」は解除されます。

番号リスト編集に使える機能

1 件消去 / 全件消去

 参照 ▶ 「消去」(P.81)

電話番号貼付


 参照 ▶ 「貼付」(P.84)

編集中止

編集を中止します。

グループリスト編集に使える機能

1 件消去 / 全件消去

 参照 ▶ 「消去」(P.81)

編集中止

編集を中止します。

着信拒否する番号を指定する

（お買い上げ時） OFF


指定した相手からの着信を拒否します。番号指定は20件まで、グループ指定は3件まで設定できます。

「セキュリティ」参照（P.226）のステップ3からの続きです。


例：番号通知を設定するとき

- 1 指定着信拒否の設定画面を表示する

参照▶「ロック No.入力」(P.74)



- 2 「番号指定」を選択し、設定（選択）を押す



- 3 設定を「ON」にする

- 「ON」: 番号指定着信拒否を設定します。
「ON1」...応答メッセージ有
「ON2」...応答メッセージ無
- 「OFF」: 番号指定着信拒否を解除します。

- 4 番号リストを選択し、機能（選択）を押す



- 5 番号リストを設定する

参照▶「電話番号入力」(P.78)

- 6 (完了)を押す

完了音が鳴り、「指定着信拒否を設定しました」と表示され、「セキュリティ」メニューに戻ります。

グループ指定着信拒否


着信拒否するグループを指定する

指定したグループからの着信を拒否します。指定着信拒否に設定できるグループは3件までです。

「セキュリティ」参照（P.226）のステップ3からの続きです。

- 1 指定着信拒否の設定画面を表示する

参照▶「ロック No.入力」(P.74)



- 2 「グループ指定」を選択し、設定（選択）を押す




3 設定を「ON」にする

- 「ON」: グループ指定着信拒否を設定します。
「ON1」...応答メッセージ有
「ON2」...応答メッセージ無
- 「OFF」: グループ指定着信拒否を解除します。

4 グループリストを選択し、 (選択) を押す




5 グループリストを設定する

 「リスト選択」(P.75)

6 (完了) を押す

完了音が鳴り、「グループ指定着信拒否を設定しました」と表示され、指定着信拒否の設定画面に戻ります。

ご注意


- 伝言メモ  (P.156) が設定されているときは、指定着信拒否の設定が優先されます。
- 同じグループを設定することはできません。「同じグループが指定されています」と表示され、警告音が鳴り、グループリスト画面に戻ります。
- 指定着信許可が設定されているときは、「指定着信許可がかかっています」に続けて「指定着信拒否に切り替えますか」と表示されます。拒否に切り換えるには「はい」、切り換えないときは「いいえ」を選択します。

お知らせ


- 指定着信拒否を設定すると、「着」が表示されます。
- 着信を拒否すると、指定した相手には、「この電話番号からの電話はお受けできません」とガイダンスが流れます。
- 「割込通話サービス」をお申し込みの場合、「指定着信拒否」は「割込通話サービス」には対応していないため、通話中に電話がかかってくると、着信拒否にしていた相手からの電話もすべて着信します。通話中の着信時には表示画面により相手を確認してください。
- 「指定着信拒否」が設定されているときは、「セキュリティ」メニューに次のように表示されます。
 - ・番号 : 個別番号指定の設定
 - ・Gp : グループ指定の設定
 - ・番/G : 両方設定
 - ・OFF : 未設定
- 番号指定を「OFF」にしても、設定した電話番号は登録されています。
- グループ指定を「OFF」にしても、設定したグループは登録されています。

番号リスト編集に使える機能

1 件消去 / 全件消去

 「消去」(P.81)

電話番号貼付


 「貼付」(P.84)

編集中止

編集を中止します。

グループリスト編集に使える機能

1 件消去 / 全件消去

 「消去」(P.81)

編集中止

編集を中止します。