

【IS03】OSアップデートに関する注意事項

□ OSアップデートについて

- OSアップデートはお客様の責任で行っていただく事となります。
- OSアップデートを行うと元のバージョンのOSに戻すことはできません。
- OSアップデートを行ってもインストールしたアプリケーションは消去されませんが、アプリケーションによってはバージョンアップ後のOSでは正常に動作しない場合や、アプリケーションのアップデートが必要となる場合があります。OSバージョンアップ後の各アプリの動作については保証外です。
- OSアップデート後はIS03の各種設定が初期状態にリセットされます。OSアップデート完了後、再度設定を行ってください。
- OSアップデートを実施する前にはmicroSD™ヘデータをバックアップする事をおすすめします。バックアップの方法は、IS03に同梱の取扱説明書をご確認ください。
- OSアップデートの実施にはIS03本体に約20MBの空き容量が必要です。IS03の[設定]→[microSD™と端末容量]で本体の空き容量が20MB以上あることをご確認ください。20MB以下の場合、不要なアプリケーションなどを削除し、空き容量を確保してください。アプリケーションを削除するには、[設定]→[アプリケーション]→[アプリケーションの管理]から任意の削除できるアプリを選択し「アンインストール」を実行してください。
- OSアップデートの実施にはインターネットに接続できる下記「Windows OS搭載パソコン」と「USB-microUSB変換ケーブル (IS03に同梱)」が必要となります。また、パソコンに、「USBドライバ」と「メジャーアップデートツール」のインストールが必要となります。「USBドライバ」と「メジャーアップデートツール」はインターネットを利用し、SHARPホームページのダウンロードページからのインストールが必要となります。

| 搭載OS ※各日本語版 | | 必要メモリ | ハードディスク空き容量 | インターフェース |
|---------------|---------------|---------|-------------|--------------------------------|
| Windows XP | 32bit版 | 128MB以上 | 500MB以上 | USBポート1. 1/2. 0準拠 (2. 0を推奨) |
| Windows Vista | 32bit版/64bit版 | 512MB以上 | | |
| Windows 7 | 32bit版 | 1GB以上 | | |
| | 64bit版 | 2GB以上 | | |

- 「OSアップデートの確認」操作を行うには、IS03でのネットワーク接続が必要です。
- 「メジャーアップデートツール」はアップデート実行中に、インターネット回線を利用してアップデートファイル(ファイルサイズ約404MB)のダウンロードが行なわれます。
- OSアップデートの際に、お使いのIS03の機種名、製造番号、ソフトウェアバージョン、OSアップデート日時をアップデート状況の把握のためメーカーに通知いたします。
- IS03にプリインストールされている「付箋ウィジェット」、「メモ帳ウィジェット」のウィジェットは、OSアップデート後に再ダウンロードが必要です。(IS03のブラウザのブックマークにある、SHARPホームページ「GALAPAGOS SQUARE」からダウンロードが可能です。)

□ LISMOアプリ/LISMO WAVEアプリをご利用中のお客様

- アップデート前にLISMOアプリ/LISMO WAVEアプリをご利用になられているお客様は、Android2. 2にアップデートした場合、Android2. 2専用のLISMOアプリ/LISMO WAVEアプリにバージョンアップする必要があります。詳しくはauホームページのスマートフォンアップデートをご確認ください。
※LISMOアプリ/LISMO WAVEアプリとしてAndroid2. 1版とAndroid2. 2版のアプリがあります。

□ OSアップデートツール実行に際して

- OSアップデートを行う前に、お使いのIS03のソフトウェアが最新かどうかを確認してください。IS03のメインメニューから[設定]→[端末情報]を表示して「ビルド番号」の項目が『01.00.03』より前の場合は、OSのアップデートの実行を行うことができません。ビルド番号が『01.00.03』より前の場合は、「ケータイアップデート」の実施が必要となります。「ケータイアップデート」は[設定]→[端末情報]→[ケータイアップデート]→[アップデート開始]から実施できます。詳しくはIS03に同梱の取扱説明書をご参照ください。
- 「メジャーアップデートツール操作マニュアル」をご参照のうえ、手順に従ってOSアップデートを実施してください。
- OSアップデートの実施は、あらかじめIS03本体を満充電にしてから行ってください。電池残量が90%未満の場合はアップデート実行を行う事ができません。
- 「メジャーアップデートツール」を起動する前に、パソコンで実行中のプログラムをすべて終了させてください。
- 「メジャーアップデート」中は、パソコンやIS03の電源をOFFにしたり、電池パックを外したり、USBケーブルを抜いたりしないでください。
- OSアップデートが正常に終了するまでインターネット接続を切断しないで下さい。
- OSアップデート完了後、IS03を初めて起動した時に、ユーザーデータの更新を行います。この間は、IS03の動作が遅くなったり、データの一部が表示されない可能性があります。データ更新が終了するまでは電源を切らないで下さい。データ更新は通常数分で終了しますが、データ量や更新中にご利用の機能により時間がかかる場合があります。
- OSアップデート完了後、IS03を初めて起動した際に、エラー画面「(com.android.lanher2)が予期せず停止しました。やり直してください」が表示される事がありますが、一時的な現象でありご使用に問題はなりません。[強制終了]ボタンにタッチしてエラー画面を閉じてください。