

プライバシー

さまざまな制限の設定やロックNo.の変更、au ICカードの設定を変更できます。また、各種機能の設定や登録内容をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

W43Sにロックをかける(セキュリティロック)

W43Sが勝手に使用されないよう、本体にロックをかけることができます。ロックを解除するために必要なロックNo.を変更することもできます。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[セキュリティロック]

2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→各項目を設定

	<p>W43Sの機能の使用を制限</p> <p>①各項目を設定→ (完了)</p> <p>[設定]：オートロックを設定する/しないを設定 [再ロック]：オートロック一時解除中に待受画面で約10秒経過すると自動的にオートロック状態に戻すかどうかを設定</p> <p>●[オートロック]を設定した場合、待受画面にが表示されます。いずれかのキーを操作し、ロックNo.を入力すると、一時的に解除できます。一時的に解除しても、[オートロック]を[OFF]に設定するまで、電源を入れるたびにロックされます。</p> <p>●オートロック中にできる操作は以下のとおりです。</p> <p>待ち受け時</p> <p>-110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信 -オートロック解除のためのロックNo.入力 -防犯ブザー鳴動 -サブディスプレイの切り替え -アラームなどタイマーで動作する機能 -電源オフ</p> <p>着信時</p> <p>-応答保留 -着信音量調節 -またはステレオイヤホンのによる応答</p> <p>通話時</p> <p>-受話音量調節 -終話</p> <p>●緊急呼発信のときは、ダイヤルするとロックNo.入力画面が表示されますが、そのままを押すと発信できます。</p>
オートロック	
FeliCaロック	<p>EZ FeliCaの使用を制限(252ページ)</p> <p>あらかじめ登録した電話番号から指定した時間内に設定した回数の電話をかけ、遠隔操作でW43SのオートロックとFeliCaロックを設定</p> <p>●発信元は3件まで登録できます。</p> <p>①各項目を設定→ (完了)</p> <p>[設定]：[ON]/[OFF]のどちらかを選択 [指定時間]：最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間を1～10分の範囲で入力</p> <p>[着信回数]：遠隔オートロックを起動させるための着信回数を3～10回の範囲で入力 [発信元] アドレス帳から：アドレス帳から選択 履歴から：発信履歴から選択 直接入力：電話番号を入力 公衆電話：公衆電話を設定</p> <p>●W43Sの電源が入っていなかったりサービスエリア外の場所にW43Sがある場合は遠隔オートロックは実行できません。</p> <p>●[発信元]に登録した番号からの着信に応答した場合や、着信拒否(53ページ、123ページ)した場合、お留守番サービス(269ページ)や着信転送サービス(274ページ)で転送した場合も、着信としてカウントされます。</p> <p>●複数の[発信元]に登録している場合も、着信の回数は登録している電話番号ごとにカウントされます。</p> <p>●すでに[オートロック]が設定されている場合でも[遠隔オートロック]を実行するとオートロックとFeliCaロックが設定されます。</p>
遠隔オートロック	
ロックNo.変更	<p>機能の設定を行うときやロックを解除するときなどに使用するロックNo.を変更</p> <p>①新しいロックNo.を入力→[はい]</p> <p>●お買い上げ時は「1234」に設定されています。</p>

アクセスを制限する

他の人が勝手に発信したり、使用したりしないよう、アクセスを制限します。また、W43Sの機能やシークレット登録されている内容の制限もできます。アクセス制限中は、ロックNo.を入力しないと機能を使用できません。

1 メインメニューを表示→[機能/設定]→[プライバシー]→[アクセス制限]

2 項目から1つ選択→ロックNo.を入力→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

[ダイヤル制限]：番号キーを使つての発信や各履歴からの発信を制限

[アドレス帳制限]：アドレス帳やペア機能の使用を制限

[メール制限]：EメールおよびCメールの機能の使用を制限

[EZweb制限]：EZwebの機能の使用を制限

[EZアプリ制限]：EZアプリの起動を制限

[ハロー制限]：Hello Messengerの使用を制限

[シークレットモード]：アドレス帳、スケジュールにシークレット登録されている内容表示を制限(56ページ、103ページ)

[PCサイト制限]：PCサイトビューアーの使用を制限

■アクセス制限設定時の操作

○：アクセスできる

×：アクセスできない

操作	制限	ダイヤル制限	アドレス帳制限	メール制限	EZweb制限	EZアプリ制限	ハロー制限	PCサイト制限
直接入力での発信		×	○	○	○	○	○	○
スピードダイヤル		○	×	○	○	○	○	○
アドレス帳、ペア機能の起動/参照		○	×	○	○	○	○	○
履歴の起動/参照		×	○	○	○	○	○	○
プロフィール、スケジュール、ガイド機能、Eメール、Cメール、EZwebなどからの発信		×	○	○	○	○	○	○
Eメール/Cメールの起動		○	○	×	○	○	○	○
Hello Messengerの起動		○	○	○	○	○	×	○
EZwebの起動		○	○	○	×	○	○	○
EZアプリの起動(FeliCa対応EZアプリを含む)		○	○	○	○	×	○	○
EZチャンネルの自動更新		○	○	○	×	○	○	○
PCサイトビューアーの起動		○	○	○	○	○	○	×
Packet通信		×	○	○	○	○	○	○

お知らせ ●ダイヤル制限中でも、110(警察)、119(消防・救急)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。
●アドレス帳制限中に、登録されている電話番号から着信があった場合、名前が表示されず着信履歴にも名前が表示されません。
●メール制限中でも、メールは受信します。