

■遠隔オートロック／遠隔マナー解除を利用する

W44Kを紛失した場合などに、ほかの電話機からW44Kに電話をかけて、遠隔操作でオートロックをかけることができます。また、マナーモードを解除したり、データを消去できるように設定できます。

遠隔オートロックは、あらかじめ発信元として登録した電話番号や公衆電話から、指定した時間内に指定した回数、W44Kに電話をかけることで、オートロックをかけることのできる機能です（発信元は最大3件まで登録可）。

遠隔マナー解除は、遠隔オートロックと同様にW44Kに電話をかけることで、W44Kに設定してあったマナーモードを解除する機能です。家の中でマナーモードを設定したまま紛失してしまったときなどに利用します。

データ消去設定を「消去する」にすると、遠隔オートロックをかけたときにメモリリセット（P.103）を行います。

●遠隔オートロック／遠隔マナー解除を設定する

W44Kに遠隔オートロックをかけたり、遠隔マナー解除を行う電話の発信元や指定時間、着信回数を設定します。

セキュリティロック画面で

1 **2** か 「遠隔操作」 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ **OK**

発信元選択画面が表示されます。

2 発信元を「00」、「01」、「02」から選択 ⇒ **X** コー ⇒ **1** あ 「編集」

以下の項目から選択します。

電話番号入力	発信元に登録する電話番号を入力
アドレス帳	発信元の電話番号をアドレス帳から選択
発信履歴	発信元の電話番号を発信履歴から選択
着信履歴	発信元の電話番号を着信履歴から選択
公衆電話	発信元を公衆電話に設定

3 指定時間（1～10分）を入力 ⇒ **OK** ⇒ 着信回数（3～10回）を入力 ⇒ **OK**

4 遠隔オートロックの設定を **1** あ 「ON」 または **2** か 「OFF」 から選択

5 データ消去の設定を **1** あ 「消去しない」 または **2** か 「消去する」 から選択*

*発信元が「公衆電話」の場合は選択できません。手順6に進んでください。

6 遠隔マナー解除の設定を **1** あ 「ON」 または **2** か 「OFF」 から選択

お知らせ

・発信元選択画面で、すでに登録した発信元を選択して**表示**を押すと、発信元詳細画面が表示されます。発信元選択画面または発信元詳細画面で**X** コーを押すと、以下の項目が選択できます。選択できる項目は場合により異なります。

編集	発信元の編集
削除	発信元の削除
オートロックON/OFF	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK 発信元に遠隔オートロックを設定または解除
データ消去設定	⇒ 「消去しない」 または 「消去する」 を選択 ⇒ OK 発信元にデータ消去を設定または解除
マナー解除ON/OFF	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK 発信元にマナー解除を設定または解除

遠隔オートロックをかける／遠隔マナー解除を行う

ほかの電話から「ON」に設定したW44Kに遠隔オートロックをかけたり、遠隔マナー解除を行います。

- 1 発信元に設定した電話からW44Kに電話をかける
- 2 呼出音などを確認して電話を切る
- 3 「指定時間」に設定した時間内に、「着信回数」に設定した回数、W44Kに電話をかける

遠隔オートロックを「ON」に設定している場合、応答メッセージが流れ、W44Kにオートロックがかかります。

遠隔マナー解除を「ON」に設定している場合、W44Kに設定されていたマナーモードが解除され、次回着信時には最大音量でW44Kを呼び出します。

遠隔オートロックと遠隔マナー解除の両方が設定されている場合、W44Kのロックとマナーモード解除が同時に行われます。このとき、W44Kの呼び出しは行いません。

データ消去を「消去する」に設定している場合、遠隔オートロックをかけるとメモリリセット (P.103) が行われません。

ご注意

- ・ 遠隔マナー解除を設定していても簡易留守メモ (P.36) やオート着信 (P.221) で応答時間を設定している場合は、応答時間が優先されます。応答時間を「0秒」に設定しているときは、着信音は鳴りません。

お知らせ

- ・ 登録している複数の発信元から着信があった場合、それぞれの発信元ごとに着信回数として数えられます。
- ・ 登録元からの着信を着信拒否した場合や簡易留守メモで応答した場合、お留守番サービスや着信転送サービスへ転送した場合でも、着信回数として数えられます。
- ・ W44Kの電源を入れ直すと、着信回数がリセットされます。
- ・ W44Kの電源が入っていなかったり、サービスエリア外にいたり、電波OFFモードが「ON」になっている場合は、遠隔オートロックや遠隔マナー解除を行うことができません。