


# 指定番号や番号非通知の着信を拒否する [ M44 ]

登録した指定の番号や番号非通知、また公衆電話からの電話などを着信拒否することができます。お買い上げ時の設定は、P223をご参照ください。

1


2 「ON」を選択 ロックNo.(4桁)を入力



<項目選択画面>

3 拒否を設定する項目を選択


「通知不可能拒否」の設定は、「ON」または「OFF」を選択して、操作が完了します。



<指定番号を選択した場合>

**再生** : 拒否メッセージの内容を確認できます。再生が終了するか、 または を押すと、もとの画面に戻ります。

**番号** : 着信拒否したい指定の電話番号を登録します。( P220 )



<非通知、公衆電話を選択した場合>

4 項目を選択

「非通知拒否」、「公衆電話拒否」の設定の場合は操作が完了します。

5 「ON」または「OFF」を選択

「OFF」に設定すると、着信履歴ではなく、拒否履歴に保存されます。手順3～5を繰り返して各項目を設定してください。

## 全解除

1 項目選択画面( 左記 )で「全解除」を選択

2 「YES」を選択

YES : 個別の設定を一括でOFFに変更する  
NO : 変更しない

## 注意

エリア設定( P48 )を「日本」以外に設定している場合は設定できません。

指定の電話番号が登録されていない場合は「指定番号拒否」を設定できません。

本機能は割込通話サービス( P250 )には対応していないため、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。

## お知らせ

指定番号拒否を「メッセージなし」に設定した場合は着信拒否中はメッセージを流さずに、着信時に を長押し(約1秒以上)したときと同じ動作になります。( P39 )


指定番号拒否を「自動ゲキタイ」に設定したときは相手の声を返り返します。こちらの声は相手に聞こえません。

## 拒否設定内容一覧

項目	応答メッセージ	メッセージ内容
1 指定番号	メッセージあり	この電話番号からの電話はお受けできません
	メッセージなし	-
	自動ゲキタイ	-
2 非通知	応答メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	応答メッセージ2	発信者番号通知がされておりません。電話番号のあたりに186を付けておかけ直してください
3 公衆電話	応答メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	応答メッセージ2	公衆電話からの電話はお受けできません
4 通知不可能	応答メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません

## 指定番号着信拒否に設定する 電話番号を登録/消去する

### 1 P219手順3の画面で **番号**



電話番号が未登録の場合は **消去** は表示されません。

### 電話番号を登録する

### 2 登録先(1~8)を選択 **編集** 電話番号を入力 **OK**

電話番号の入力画面には、入力済みの桁数(最大36桁)が分數で表示されます。すでに入力されている場合は **キャンセル** を押して消去してから入力します。

**JUMP** を押してアドレス帳(P54)や発信履歴(P29)、着信履歴(P40)、メモ帳(P195)などから電話番号を呼び出すことができます。

### 電話番号を消去する

### 2 **消去** 「1件消去」または「全件消去」を選択 **OK**

1件のみ消去するときは、**1件消去** で消去したい番号を選択しておきます。操作はここで終わります。

### 3 「YES」を選択 **OK**

電話番号がすべて消去されます。




全件消去をおこなうと指定番号拒否の設定は「OFF」になります。

## 電話がかかってくると

### 1 着信中

着信拒否の理由が表示され、設定している拒否メッセージが流れます。



指定番号拒否の「メッセージなし」を設定しているときは、電話がかかってくると「不在着信あり」と表示されます。

「自動ゲキタイ」を設定しているときは、「自動ゲキタイ機能中」と表示されます。

### 2 拒否メッセージ送信終了

拒否した着信は不在着信として、記録されます。**確認** を押すと着信履歴が表示されます。(着信履歴保存を「OFF」に設定している場合は表示されません。)



拒否に設定した電話がかかってくると、あらかじめ設定しておいた拒否メッセージを流した後、自動的に電話を切ります。拒否メッセージが流れている間に電話を受けることはできません。

着信転送サービスのフル転送(P248)を設定している場合は指定番号拒否をしても、着信転送サービスが優先されます。

着信拒否設定した電話番号からの着信は、着信音・バイブレータ・LEDは作動しません。

設定のON/OFFにかかわらず、EメールやCメールは受信できます。

## ワンコールカット機能 [M45]

P42をご参照ください。

お買い上げ時の設定は、P223をご参照ください。