

## 電話番号を指定して着信を拒否する場合

電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否することができます。

登録した電話番号から着信した場合は、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。着信を拒否する電話番号を登録(下記参照)したあと、着信時の動作を設定してください。

### 着信拒否する電話番号を登録する

着信を拒否する電話番号を登録します。最大10件の電話番号を登録することができます。

1



10:30	10:30
着信拒否	M45-
【現在設定】	
指定番号	OFF
非通知	OFF
公衆電話	OFF
通知不可能	OFF
1 変更する	
2 変更しない	
OK	

①:変更する  
②:変更しない

2



OFF	OFF
OFF	OFF
OFF	OFF
OFF	OFF
OFF	OFF

3

### ロックNo.を入力する

10:30	10:30
着信拒否	M45-
1 指定番号	
2 非通知	
3 公衆電話	
4 通知不可能	
5 全解除	

着信拒否メニューが表示されます。

4



10:30	10:30
着信拒否	M45-
【指定番号】	
1 ON/OFF設定	
2 指定番号一覧	
3 着信履歴登録	

指定番号拒否メニューが表示されます。


5



10:30	10:30
指定番号一覧	
1	
2	
3	
編集	
表示	
サブメニュー	

登録している番号の一覧が表示されます。

6



10:30	10:30
指定番号入力	
電話番号?	
メニュー	
登録	

ここで④または⑤を押すと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴/ダイヤルメモから、登録する電話番号を選択できます。  
→「アドレス帳/発信履歴/着信履歴/ダイヤルメモ」から電話番号を選択するには(下記)

7

### 電話番号を入力する

0905555XXXX	登録
-------------	----

電話番号の入力を終わったら⑥(登録)を押します。

### ■アドレス帳/発信履歴/着信履歴/ダイヤルメモから電話番号を選択するには

- ステップ6で次の操作を行うと、アドレス帳/発信履歴/着信履歴/ダイヤルメモから、登録する電話番号を選択できます。登録する電話番号を選択したあとは、⑥(登録)を押します。
  - ④……………アドレス帳の検索画面を表示 (P.104参照)
  - ④(キーの押し続け)…ダイヤルメモを表示(ロックNo.照合後)
  - ④……………発信履歴の一覧を表示
  - ④(キーの押し続け)…着信履歴の一覧を表示

### ご注意!

- ・相手からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。電話番号の通知がない着信を拒否する方法「M45 着信拒否(P.181)」
- ・「割込通話サービス(P.275)」(有料オプションサービス)をご契約されている場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否することができません。
- ・「M29 リマインダ(P.165)」を設定していた場合は、LEDランプとリマインダ音またはバイブレータが、着信後約2分ごとに点灯および鳴動して着信があったことをお知らせします。

## お知らせ

- ・待ち伏せ着信(P.111参照)や伝言メモ(P.124参照)と同時に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- ・登録した着信拒否番号からの着信を拒否するには、「指定番号着信拒否を設定する」を参照して、「着信拒否」または「拒否応答1」に設定してください。
- ・登録した着信拒否番号を確認するには、ステップ1～5の操作を行います。  
登録している拒否番号の一覧が表示されます。
- ・ロックNo.の入力方法  
「ロックNo.を入力する(P.43)」  
ロックNo.の変更方法  
「M41 ロックNo.変更(P.176)」
- ・ステップ7で $\odot$ (メニュー)を押すと、メインメニューが表示されます。  
メインメニュー(P.56参照)で「履歴」を選択して発信履歴、着信履歴、ダイヤルメモを表示することもできます。

## ● $\odot$ 解除

着信を拒否しない。

## ●着信を拒否した場合も、待受画面に「 $\text{着信あり}$ 1件」と表示されます。

ただし、「着信拒否番号からの着信を着信履歴に記録するかどうか設定する(P.185)」の設定を解除した場合、表示されません。

## お知らせ

- ・お買い上げ時は、解除されています。

## 指定番号拒否を設定する

登録した着信拒否番号からの着信を拒否するかどうか設定します。  
メッセージで応答したあと、着信を拒否することもできます。

### 1 指定番号拒否メニューを表示する

10:30	10:30
M45-	M45-
【指定番号】	
1 ON/OFF設定	
2 指定番号一覧	
3 着信履歴登録	

表示方法

→「着信拒否する電話番号を登録する(P.183)」のステップ1～4

### 2 $\odot$

10:30	10:30
M45-	M45-
【指定番号】	
1 着信拒否	<input type="radio"/>
2 拒否応答1	<input type="radio"/>
3 解除	<input checked="" type="radio"/>

設定内容

→「指定番号着信拒否で設定できる項目と内容(下記)」

着信時に「拒否応答1」のメッセージを再生して着信を拒否する場合

### 3 $\odot$

#### ■指定番号着信拒否で設定できる項目と内容

- $\odot$ :着信拒否  
登録した電話番号から着信があった場合、着信動作を行わずに着信を拒否する。
- $\odot$ :拒否応答1  
登録した電話番号から着信があった場合、「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生したあと、切断する。