

セキュリティに関する機能

着信拒否設定

M45

指定した電話番号や発信者番号の通知されない相手（非通知、公衆電話、通知不可能の相手）からの電話を受けないように設定することができます。

待受画面

ロックNo.を入力

- 指定番号着信拒否を設定する (→P.000)
- 非通知着信拒否を設定する (→P.000)
- 公衆電話着信拒否を設定する (→P.000)
- 通知不可能着信拒否を設定する (→P.000)
- 指定番号を登録/修正/削除する (→P.000)
- 着信拒否設定をすべて削除する (→P.000)

ご注意

・本機能は割込通話サービス (→P.000) (オプションサービス) には対応していないため、通話中に電話がかかってくると、すべて着信します。

設定画面を表示させる

1 4分 5分

ロックNo.の入力画面が表示されます。
 ロックNo.を入力。
 ロックNo.については「ロックNo.について」(→P.000) をご参照ください。

2 ロックNo.を入力

で設定項目を選択します。

M機能
の
使
い
か
た

000

000

セキュリティに関する機能

指定番号着信拒否を設定する


お買い上げ時
OFF


指定した電話番号からの着信を受けないように設定します。

※指定番号を設定する場合はあらかじめ「指定番号設定」(→P.000)で着信拒否する相手の電話番号を登録してください。


例:「ON1 (拒否ガイド1)」に設定する場合

1 設定画面を表示▶


表示については「設定画面を表示させる」(→P.000)をご参照ください。
 で「指定番号拒否」を選択します。



2 (選択)▶

 で「ON1」を選択します。

ON1: 拒否ガイドを設定する。
 ON2: 応答ガイドなしを設定する。
 OFF: 解除する。




3 (選択)

ガイドが再生され、アニメーションが表示されます。




4 (決定)

「ON1 設定しました」と表示されます。
 待受画面に戻すには  を押します。

ご注意

- ・あらかじめ着信拒否する相手の電話番号を登録してください。(→P.000) 電話番号を登録しないで本機能を「ON1」または「ON2」に設定しても「登録はありません」と表示され設定できません。
- ・電話をかけてきた相手が電話番号を通知してきた場合のみ、設定した応答メッセージが流れ着信拒否されます。

お知らせ

- ・本機能と「伝言メモ」(→P.000)が同時に設定されている場合は、本機能が優先されます。
- ・お留守番サービス(→P.000)もしくは着信転送サービス(→P.000)の無応答転送を設定している場合は、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- ・応答ガイド再生中、 を押すと再生音の音量調節ができます。
- ・「ON1」(拒否ガイド1)を設定すると「この電話番号からの電話はお受けできません」と応答ガイドが流れ、着信拒否されます。応答ガイド再生中はカラフルウィンドウに「指定番号拒否中」と表示されます。
- ・「ON2」(応答ガイドなし)を設定すると、着信拒否(→P.000)と同様の動作となります。この場合、かけてきた相手には通話料金はかかりません。

M
機能
の
使
い
か
た

000

000