


着信拒否する電話番号を登録する


指定番号拒否に電話番号を登録する方法には、メモリダイヤルを利用する方法と、電話番号を直接入力する方法があります。

メモリダイヤルを利用して電話番号を登録する


1 メモリダイヤルを呼び出す





メモリダイヤルの呼び出し方法は、P.109をご覧ください。

以降の手順で  を押すと、操作を中止して、待受画面に戻ります。

2 サブメニューを表示 「サブメニュー」




3 「 着信拒否登録」を選択




ロック No. 入力画面が表示されませぬ。

4 ロック No. (4桁の数字)を 入力



電話番号一覧画面：

5 登録先の No. を 選択



◀▶ を押すか、約 2 秒経つと、手順 4 の画面に戻ります。
続いて電話番号を入力して着信拒否の登録を行うことができます。


お知らせ


発信履歴、着信履歴、通話中メモを呼び出しても同様の操作で登録できます。ただし、手順 2 の画面でサブメニュー画面に表示される内容は異なります。

電話番号を直接入力してから、着信拒否の登録をすることもできます (P.283)。
手順 3 ~ 4 の画面で、約 30 秒間何も操作をしないと、待受画面に戻ります。



電話番号を直接入力して登録する

- 1 管理機能画面を
表示（待受中に）



以降の手順で  を押すと、操作を中止して、待受画面に戻ります。

- 2 「6 着信拒否」を
選択




ロック No. 入力画面が表示されます。

- 3 ロック No.
(4桁の数字)を
入力





着信拒否種別選択画面：

- 4 「1 指定番号」を
選択





指定番号拒否設定画面：

- 5 「3 登録・確認・
削除」を選択




電話番号入力画面：
登録されている電話番号と登録No.
が表示されます。

6 登録先の No. を
選択

はじめて登録するときは、「2 消去」が灰色表示され、選択できません。

7 「1 編集」を選択



すでに登録されている場合は、電話番号が表示されます。

8 電話番号を入力



登録済みの場合は、ここで変更してください。

9 登録



◀▶ を押すか、約 2 秒経つと、手順 5 の画面に戻ります。

お知らせ

電話番号が登録されているときに、手順 6 の画面で「2 消去」を選択すると、「消去しました」と表示されます。◀▶ または (sup) を押すか、約 2 秒経つと、手順 5 の画面に戻ります。手順 5 で「4 全件消去」を選択すると、「登録番号を全件 消去しますか?」と表示されます。「1 はい」を選択すると「電話番号を 全件 消去しました」と表示し、登録されている電話番号がすべて消去されます。「2 いいえ」を選択すると手順 4 の画面に戻ります。

着信拒否の設定をする


例 1：指定番号拒否

登録してある電話番号から電話がかかってきたときに、「この電話番号からの電話はお受けできません」のメッセージを流して着信拒否をします。


例：「ON1（メッセージ有）」を選択する場合

1 管理機能画面を表示（待受中に）



以降の手順で  を押すと、操作を中止して、待受画面に戻ります。

2 「6 着信拒否」を選択



ロック No. 入力画面が表示されます。

3 ロック No.（4桁の数字）を入力



着信拒否種別選択画面：

着信拒否の種類ごとに現在の設定状況が表示されます。

「1 指定番号」：

登録した電話番号からの着信を拒否

「2 非通知」：

発信者番号を通知しない電話からの着信を拒否

「3 公衆電話」：

公衆電話からの着信を拒否



「4 通知不可能」：

発信者番号を通知できない電話からの着信を拒否

「5 全解除」：

すべての着信拒否の設定を解除


4 「1 指定番号」を選択



指定番号拒否設定画面：


- 「1 設定」：
指定番号拒否の設定を行います。
- 「2 応答メッセージ再生」：
メッセージを再生して確認します。
- 「3 登録・確認・削除」：
電話番号を登録、確認、または削除します。
- 「4 全件消去」：
登録電話番号を、指定番号拒否リストからすべて消去します。

5 「1 設定」を選択



- 「1 ON1 (メッセージ有)」：
メッセージを流して着信拒否します。
- 「2 ON2 (メッセージ無)」：
かけてきた相手の方に電話に出られないことをアナウンスでお伝えして着信拒否します。
- 「3 OFF」：
指定番号拒否の設定をOFFにします。

6 「1 ON1 (メッセージ有)」を選択



◀ を押すか、約 2 秒経つと、手順 4 の画面に戻ります。

お知らせ

手順 1 ~ 5 の画面で、約 30 秒間何も操作しないと、待受画面に戻ります。