

● 着信拒否する電話番号を設定する（着信制限）

待受画面で ⇒ 4 ⇒ 3 ⇒ ロックNo.を入力 ⇒ OK

着信制限画面



以下の項目から選択します。

指定番号	指定番号設定	ON1（メッセージ有り）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」
		ON2（メッセージ無し）	指定番号からの着信をメッセージなしで拒否
		OFF	指定番号拒否の解除
	指定番号リスト	着信拒否する電話番号の編集／削除（P.108）	
非通知	ON1（メッセージ1）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（メッセージ2）*	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください」	
	OFF	非通知拒否の解除	
公衆電話	ON1（メッセージ1）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（メッセージ2）*	「公衆電話からの電話はお受けできません」	
	OFF	公衆電話拒否の解除	
アドレス帳登録外	ON1（メッセージ有り）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	ON2（簡易留守メモ）*	簡易留守メモで応答	
	ON3（メッセージ無し）	アドレス帳登録外からの着信をメッセージなしで拒否	
	OFF	アドレス帳登録外拒否の解除	
通知不可	ON（メッセージ有り）*	「この電話番号からの電話はお受けできません」	
	OFF	通知不可拒否の解除	
着信履歴保存	⇒ 「ON」 または 「OFF」 を選択 ⇒ OK 着信を拒否した相手を着信履歴に残すかどうかを設定		
着信制限解除	⇒ 「YES」 を選択 ⇒ OK 着信制限設定をすべて解除		

*相手の方に通話料がかかります。

ご注意

- ・ 割込通話サービス（P.276）による呼び出しは着信拒否できません。

お知らせ

- ・ メッセージ選択中に「再生」を押すと、メッセージを確認できます。

■ 着信拒否する電話番号を登録／編集／削除する

電話番号は20件まで登録できます。

着信制限画面で 「指定番号」 ⇒ 「指定番号リスト」 ⇒ 番号を選択* ⇒

指定番号リスト画面



*指定番号リスト画面から新規登録する場合は空欄の番号を、編集／削除する場合はすでに登録されている番号を選択してください。

以下の項目から選択します。

編集	⇒ 電話番号を入力／編集 ⇒ OK
削除	⇒ 「1件削除」または「全件削除」を選択 ⇒ 選択 電話番号の削除（P.41）詳細画面では「1件削除」を表示