

■アクセス制限中の操作


- ：アクセスできる
×：アクセスできない

操作	制限	ダイヤル制限	アドレス帳制限	メール制限	EZweb制限	EZアプリ制限	ハロー制限	PCサイト制限
直接入力での発信		×	○	○	○	○	○	○
スピードダイヤル		○	×	○	○	○	○	○
アドレス帳、ペア機能の起動/参照		○	×	○	○	○	○	○
履歴の起動/参照		○	×	○	○	○	○	○
プロフィール、スケジュール、ガイド機能、Eメール、Cメール、EZwebなどからの発信		×	○	○	○	○	○	○
Eメール/Cメールの起動		○	○	×	○	○	○	○
Hello Messengerの起動		○	○	○	○	○	×	○
EZwebの起動		○	○	○	×	○	○	○
EZアプリの起動(FeliCa対応EZアプリを含む)		○	○	○	○	×	○	○
EZチャンネルプラス/EZチャンネルの自動更新		○	○	○	○	○	○	○
PCサイトビューアーの起動		○	○	○	○	○	○	×
Packet通信		×	○	○	○	○	○	○

- 【お知らせ】 ●ダイヤル制限中でも、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)への緊急呼発信はできます。
●メール制限中でも、メールは受信します。

着信を制限する

電話を受けることのできる相手を制限します。

- 着信制限は割込通話サービス(299ページ)には対応していないため、割込通話サービスをお申し込みの場合、通話中に電話がかかってくるとすべて着信します。通話中の着信は、表示画面により相手を確認してください。
- 着信制限中でも、110(警察)、119(消防機関)、118(海上保安本部)からは着信できます。
- 着信を拒否した場合でも、着信履歴には記録が残ります。
- 着信制限を[ON]に設定すると、画面にが表示されます。

- 1 メインメニューを表示→【機能/設定】→【プライバシー】→【着信制限】
→ロックNo.を入力


着信制限画面

着信制限	M43
1 指定着信拒否	OFF
2 発信番号非通知	OFF
3 公衆電話	OFF
4 通知不可能	OFF
5 外付け帳外	OFF

電話番号または
発信番号非通知を
指定して着信を
拒否できます

2 各項目を設定

電話番号またはアドレス帳グループを指定して、着信を拒否

- ① [番号指定]/[グループ指定]のどちらかを選択→各項目を選択→ (完了)

[設定]：指定した電話番号/アドレス帳からの着信拒否[ON]/[OFF]を設定

拒否する場合は応答メッセージを流す/流さないを設定

[番号リスト]：番号指定時に着信を拒否する電話番号を20件まで入力

[グループリスト]：グループ指定時に着信を拒否するアドレス帳グループを3件まで設定

指定着信拒否

- 番号指定で指定した電話番号が指定したグループにも含まれているときは、番号指定が優先されます。
- 指定した相手が番号を非通知にしていた場合は、着信します。
- 着信拒否をしても、着信転送サービスの無応答転送(297ページ)またはお留守番サービス(291ページ)のどちらか設定されている方が優先されます。

発信番号非通知	発信者番号を通知していない電話からの着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、応答メッセージ1/応答メッセージ2を設定
公衆電話	公衆電話からの着信拒否ON/OFFを設定
通知不可能	国際電話、アナログ電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話からの着信拒否ON/OFFを設定
アドレス帳外	アドレス帳に登録された相手から、発信者番号が通知されて着信があった場合を除いて、着信拒否ON/OFFを設定 拒否する場合は、相手に応答メッセージを流す/流さない、または簡易留守メモを起動するかを設定 ●公衆電話や通知不可能の電話からは着信します。

■着信拒否の応答メッセージ一覧

着信拒否を設定した相手から電話がかかってくると、相手に以下の応答メッセージが流れます。

ON1：応答メッセージ有(【指定着信拒否】)	
ON1：応答メッセージ1(【発信番号非通知】/ 【公衆電話】/【通知不可能】/【アドレス帳外】)	「この電話番号からの電話はお受けできません。」
ON2：応答メッセージ2(【発信番号非通知】)	「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186を付けておかけ直してください。」
ON2：簡易留守メモ起動(【アドレス帳外】) ¹⁾	「ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」 「ただいま電話の利用を控えなければならない場所にあります。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」
ON2：応答メッセージ無(【指定着信拒否】)	
ON3：応答メッセージなし(【アドレス帳外】)	応答メッセージは、流れません。

¹⁾ 簡易留守メモ(106ページ)で設定した固定メッセージが流れます。

着信制限をすべて解除するには

着信制限画面を表示→ (全解除)→[はい]

Hello Messengerの着信を制限する

アドレス帳に登録していない相手からHello Messengerの着信ができないように制限します。

- **メインメニューを表示**→[機能/設定]→[プライバシー]→[ハロー着信制限]
- ロックNo.を入力**→[ON]/[OFF]のどちらかを選択

各設定や記録をお買い上げ時の状態に戻す

各機能の設定や登録した内容をお買い上げ時の状態に戻します。

●お買い上げ時の設定は、「お買い上げ時の設定一覧」(313ページ)をご参照ください。

EZアプリをリセットする場合

- 1** **メインメニューを表示**→[機能/設定]→[プライバシー]→[リセット]
→[EZアプリリセット]

[機能リセット]：各機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す

[メモリリセット]：W53Sに登録されている内容を一度に消去

[EZアプリリセット]：EZアプリとFeliCa対応EZアプリ、および各設定を消去

[オールリセット]：メモリリセット、機能リセット、時間料金目安、通話料金目安(118ページ)などの内容を一度にお買い上げ時の状態に戻す

[学習情報リセット]：文字入力中の学習情報や絵文字・記号・顔文字の使用履歴をお買い上げ時の状態に戻す

- 2** **ロックNo.を入力**→[はい]